


- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del 8730

## Identificación de los componentes



- Utilice un objeto de punta estrecha para presionar el botón empotrado.
- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.









## Configuración de la indicación de día de la semana

Es aconsejable ejecutar los ajustes de este reloj en el siguiente orden: indicación de día de la semana, indicación de la fase lunar, indicación de fecha, indicación de mes y hora.

- 1. Tire de la corona hasta la posición [2].**  
La manecilla de los segundos se detiene.
- 2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la indicación de día de la semana.**
  - La indicación de día de la semana empieza a cambiar en torno a las 0:00 h y termina a las 5:00 h.
- 3. Presione la corona en la posición [0] para finalizar el procedimiento.**

## Ajuste de la indicación de la fase lunar

- 1. Tire de la corona hasta la posición [1].**
- 2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la fase lunar.**
  - Consulte un periódico u otra fuente para ver la fase lunar exacta.

| Fase lunar | Luna nueva   | Cuarto creciente  | Luna llena  | Cuarto menguante  |
|------------|--|---|---|---|
| Edad lunar | 0  | Unos 7  | Unos 15   | Unos 22   |
| Marea      | Marea viva   | Marea muerta  | Marea viva  | Marea muerta  |
| Indicación |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |

- Utilice la fase lunar indicada solo como valores de referencia.
- La apariencia de la indicación puede variar en algunos modelos.
- La fase lunar puede ajustarse con más precisión cuando es luna nueva o luna llena.

- 3. Presione la corona en la posición [0] para finalizar el procedimiento.**

## Configuración de la indicación de fecha

- No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 21:00 h - 0:00 h en el reloj. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.
- Es necesario ajustar la indicación de fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

- 1. Tire de la corona hasta la posición [1].**
- 2. Gire la corona hacia la izquierda para establecer la indicación de fecha.**
- 3. Presione la corona en la posición [0] para finalizar el procedimiento.**

## Configuración de la indicación de mes

- No ajuste la indicación de mes mientras la indicación de fecha muestre 31 - 2. Cambie la indicación de fecha a cualquier otro día del 31 - 2 antes de ajustar la indicación de mes. Vuelva a ajustar la indicación de fecha tras finalizar el ajuste de indicación de mes.

- 1. Presione y suelte el botón de ajuste de mes para ajustar la indicación de mes.**

## Ajuste de la hora

- 1. Tire de la corona hasta la posición [2] cuando la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.**  
La manecilla de los segundos se detiene.
- 2. Gire la corona en sentido horario para ajustar la hora.**
  - El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
  - Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.
  - Cuando la indicación de fecha se cambie durante el ajuste de la hora, ajústela siguiendo «Configuración de la indicación de fecha».
- 3. Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la posición [0] de acuerdo con una fuente horaria fiable.**